

Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель JSB- V084

Серийный номер _____

Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации _____ 09.09.2019
(штамп ОТК)

Дата продажи _____

Торговая организация _____
(штамп организации)

Дата установки _____

Монтажная организация _____
(штамп организации)

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Для видеомониторов 4-х проводной серии Commax, Косот

Руководство по эксплуатации



Модель: JSB- V084

- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- возможность подключения до 4х абонентов;
- дистанционное управление замком;
- возможность подсвечивания названий абонентов.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель JSB- V084

Серийный номер _____

Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации _____ 09.09.2019
(штамп ОТК)

Дата продажи _____

Торговая организация _____
(штамп организации)

Дата установки _____

Монтажная организация _____
(штамп организации)

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Для видеомониторов 4-х проводной серии Commax, Косот

Руководство по эксплуатации



Модель: JSB- V084

- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- возможность подключения до 4х абонентов;
- дистанционное управление замком;
- возможность подсвечивания названий абонентов.



Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры	1000ТВ лин.
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Габаритные размеры	162x62x22
Масса	0.3кг
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C

Установка, подключение и настройка JSB- V084.

JSB- V084 рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери. Панель выпускается настроенной и не требует дополнительной регулировки.

1. Проложить для каждого абонента 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм² для соединения панели JSB- V084 с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.
2. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax проложить 2-х проводный кабель сечением 0.5- 1мм².
3. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB- V084 к видеодомофону в соответствии с таблицей:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Commax	Kocom		
1	3	Желтый	Аудиоканал
2	2	Чёрный	Общий
3	1	Красный	+12В
4	4	Белый	Видеоканал

Цифры на бирке кабеля соответствует номеру канала

4. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax включить 2-х проводный **чёрно-белый** кабель панели JSB- V084 в цепь питания замка (полярность значения не имеет).
5. Проверить работоспособность системы. Разговор может вести только вызываемый абонент, при этом видеоизображение для остальных абонентов не отключается.
6. Для использования подсветки табличек с названиями (именами) абонентов подключить 2-х проводный **чёрно-красный** кабель к внешнему источнику постоянного напряжения 12В (красный провод +12В, чёрный – общий)

Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры	1000ТВ лин.
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Габаритные размеры	162x62x22
Масса	0.3кг
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C

Установка, подключение и настройка JSB- V084.

JSB- V084 рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери. Панель выпускается настроенной и не требует дополнительной регулировки.

1. Проложить для каждого абонента 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм² для соединения панели JSB- V084 с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.
2. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax проложить 2-х проводный кабель сечением 0.5- 1мм².
3. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB- V084 к видеодомофону в соответствии с таблицей:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Commax	Kocom		
1	3	Желтый	Аудиоканал
2	2	Чёрный	Общий
3	1	Красный	+12В
4	4	Белый	Видеоканал

Цифры на бирке кабеля соответствует номеру канала

4. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax включить 2-х проводный **чёрно-белый** кабель панели JSB- V084 в цепь питания замка (полярность значения не имеет).
5. Проверить работоспособность системы. Разговор может вести только вызываемый абонент, при этом видеоизображение для остальных абонентов не отключается.
6. Для использования подсветки табличек с названиями (именами) абонентов подключить 2-х проводный **чёрно-красный** кабель к

внешнему источнику постоянного напряжения 12В (красный провод +12В, чёрный – общий)

7. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки. Установить на панель под съёмные стёкла таблички с названиями (именами) абонентов

Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными при повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;
 - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62;

ICQ: 664-806-481 (Сергей).

http: www.volix.ru e-mail: prod@volix.ru

7. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.
8. Установить на панель под съёмные стёкла таблички с названиями (именами) абонентов.

Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными при повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;
 - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62;

ICQ: 664-806-481 (Сергей).

http: www.volix.ru e-mail: prod@volix.ru