

Программирование APOLLO Tom2

Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти, и все ранее записанные коды удаляются.

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.
 2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В. Продолжая удерживать кнопку А, нажмите на кнопку В три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
 3. Отпустите все кнопки.
 4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту Tom2 вплотную.
 5. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте Tom2. Светодиод быстро моргнет 2 раза.
 6. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте Tom2 загорится ровным светом.
- Для программирования остальных кнопок повторить пункты 4, 5 и 6.